

Autres fonctions

Renvoi d'appel

Immédiat , composez : **#1** et N° du destinataire

Sur occupation, composez : **#2** et N° du destinataire

Sur non réponse, composez : **#3** et N° du destinataire

Sur occupation et non réponse, composez : **#4** et N° du destinataire

Annulation du renvoi, composez : ***1**

Intercepter un appel

Un poste de mon groupe d'interception , composez : **#6**

Un poste quelconque , composez : **#5 + le N° du poste qui sonne**

Transparence fréquence vocale FV

Composez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci cherchez à l'aide du navigateur « **Fréquence vocale** » et validez. Suivez le guide parlant..

Astuce : à la place de la touche « **Fréquence vocale** », vous pouvez composer directement le ******

Personnalisation du poste

À l'aide du navigateur



sélectionner **Réglages** puis



Choisir **Mon Poste** puis



À l'aide du navigateur



sélectionnez l'un des choix suivants:

Prog Répertoire (12 N° programmés sur les 12 touches du clavier)


Programmer Touches pour personnalisation des touches libres

Langue choix

Sonnerie (16 choix)

Mot de passe pour modification (0000 par défaut)

Contraste pour le réglage de l'afficheur

Puis  pour la sélection

POSTE IP TOUCH 4018



Guide d'utilisation

Découvrir mon poste

Touche RETOUR/SORTIE
Revenir au menu précédent: appui court
Revenir à la page d'accueil : appui long



Navigateur
2 directions avec OK
pour valider vos choix



Afficheur
Affichage 20 caractères

Répertoire
12 numéros 1 à #



i = Pour avoir
des informations

Ligne 1 pour poste monoligne
Ligne 2 si poste multiligne ou
touche libre pour personnalisation
si type monoligne

Touches 3 à 6 dispo pour
personnalisation

Touches de confort

Main libre (uniquement sur 4018)
Appui court
Voyant Fixe




Plus Fort

Coupure Micro

Moins Fort

Haut-parleur
Appui long
Voyant Clignote

Touche de libération
Pour terminer une conversation




Touche
Message
Pour accéder
aux services de
messagerie

Touche Bis
Appui court : appel du dernier N°
Appui long : Liste des appels émis

Appeler


Décrochez et composez le numéro

En mains libres composez directement le numéro sans décrocher

 Voyant fixe activé

Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà « en conversation » ou qui ne répond pas (message texte de demande de rappel envoyé),

Tapez : **5** ou



Les fonctionnalités de mon poste

Plan de numérotation

Appelez l'extérieur, composez le **0 + N° externe**

Appelez le standard, composez le **9**

Mise en attente

Appuyer sur la touche de ligne associée à la communication en cours. Votre correspondant patientera en musique d'attente. La led clignote. Pour récupérer l'appel en attente, idem touche de ligne, la led est fixe, vous conversez.



Appeler un second correspondant

Vous êtes en ligne, vous appelez votre 2ème correspondant, Le 1er est automatiquement placé en musique d'attente.

Qu'il réponde ou non, avec le navigateur, chercher « **Transfert** » et validez par « **OK** » ou raccrochez

Il ne répond pas et vous souhaitez récupérer votre 1er correspondant, tapez sur la touche **2** du clavier.

Il répond, mais vous voulez revenir avec le 1er pour demander des précisions. Avec le navigateur, chercher « **Va et Vient** » et validez par « **OK** »

Astuce : à la place de la touche « **Va et Vient** », vous pouvez composer directement le **1**.

Conférence

Vous êtes avec votre 1er correspondant, vous appelez le 2ème. Le 1er est automatiquement placé en musique d'attente.

Le 2ème répond, appuyez sur le navigateur vers le bas pour faire apparaître la touche de fonction « **Conférence** », et validez par « **OK** »

Même touche pour désactiver.

Astuce : à la place de la touche « **Conférence** », vous pouvez composer directement le **3**.